

Használati útmutató

Tisztelt Ügyfelünk!

Köszönjük, hogy a Helfa S LED-es akkus fényszóró mellett döntött.

A LED-es lámpa tápellátása 2 db jó minőségű, 18650 típusú lítiumion akkuról történik. Az akkuk a kiszállítás állapotában részben vannak feltöltve. Az első működtetés előtt tölts fel az akkukat addig, hogy a fényszóró előlapján található akku töltésjelző teljesen megjelenjen. A teljesen feltöltött akkukkal a világítási időtartam max. 5 óra (a töltési idő kb. 7 óra). Kerülje a teljes kisütést az akkuk kímélése érdekében. Ne kapcsolja be a lámpát töltés közben.

MEGJEGYZÉSEK:

- Olvassa el gondosan a teljes útmutatót az üzembe helyezés előtt.
- Ne próbálja meg a lámpát felnyitni vagy a lámpa belső részét kiszerezni. Ettől a lámpa meghibásodhat.
- Tisztítás előtt a lámpát mindig kapcsolja ki és hagyja kihűlni.
- A megvilágított tárgytól a minimális biztonsági távolság 0,2 m.
- Csak tanúsítvánnyal rendelkező, ismert gyártó 18650 típusú lítiumion akkuját használja a lámpa működtetéséhez.
- A gyártó nem vállal felelősséget az olyan sebesülésekért vagy károkért, amik a lámpa szakszerűtlen használatából vagy hibás alkatrészek ill. tanúsítvánnyal nem rendelkező akkuk alkalmazásából adódnak.
- Garanciális igényével forduljon a szakkereskedőhöz.

Feltöltés

1. Csatlakoztassa az egyútszállított USB töltőkábelt a lámpa mikro USB csatlakozójához.
2. A töltőkábel másik végét csatlakoztassa egy tápforráshoz, pl. egy számítógép vagy töltő (5V DC/1A) USB csatlakozójához. A beépített akku töltésjelző tájékoztatja az akku töltési állapotáról.

Többfunkciós lámpa, 4 funkcióval

1. 1 x BE: irányított 3W COB fény (300lm, 100%)
2. 2 x BE: A COB fényforrás dimmelő funkciója - irányított 3W COB fény (150lm, 50%)
3. 3 x BE: szélesen szórt 3W fény (300lm)
4. 4 x BE: SOS funkció (narancs színű villogó fény)

Powerbank funkció


1. Csatlakoztassa az egyútszállított USB töltőkábelt a lámpa USB csatlakozójához.
2. Csatlakoztassa a töltőkábel másik végét a töltendő készülék mikro USB csatlakozójához. A lámpa ekkor tápforrásként (powerbank) funkcionál (kimenet: 5V DC/600mA). A beépített akku töltésjelző tájékoztatja a powerbankként funkcionáló lámpa rendelkezésre álló töltési kapacitásáról.

Feltölthető akkuk

Típus	18650 lítiumion
Kapacitás	2x2200mAh (16,28Wh)
Volt	DC3,7V

Tartozék: USB töltőkábellel

Az akku cseréje




1. Nyissa fel az elemtartó rekeszt
2. Cserélje ki az akkukat és ügyeljen a helyes polarításra
3. Zárja vissza az elemtartót.

FIGYELEM:

- Beltéri használatra alkalmas.
- A lámpa működtetési hőmérséklet tartománya: -20°C ... +45°C.

Tudnivaló az akkuk eltávolításáról:



Az újratölthető akkukat /akkukat tartalmazó eszközök értékesítésével kapcsolatban Önt törvény kötelezi a használt akkukat végfelhasználóként történő leadására. Használat után az akkukat/elemeket leadhatja az eladónál vagy a megadott leadási pontokon (pl. a lakóhelye gyűjtőhelyein vagy a kereskedelemben) ingyen, költség nélkül. A veszélyes anyagokat tartalmazó akkukat / elemeket egy áthúzott szemetes kukából és a nehézfémek kémiai szimbólumából (Cd, Hg vagy Pb) álló szimbólummal jelöljük, amelyek döntő jelentőséggel bír a szennyező anyag besorolása szempontjából.

A magánháztartások az elhasznált fényforrásokat, energiatakarékos izzókat és LED-es izzókat leadhatják a hivatalos gyűjtőhelyeken vagy a kereskedőnél. A céges felhasználók ingyenesen leadhatják az izzókat és lámpákat a regisztrált gyűjtőállomásokon.